

Karta produktu:

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-2AN ppoż E90 rozgałęźna 3x6mm²

W2



Producent:	W2
Symbol:	71.0012
Kod producenta:	PIP-2AN/ROZGAŁ/3x6
Kod EAN:	5905954917501

Opis produktu

Puszka instalacyjna p-poż. PIP-2AN rozgałęźna 3x6mm

Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki te przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety:

- puszki posiadają CERTYFIKAT ZGODNOŚCI oraz APROBATĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
- możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
- nowe typoszeregi,
- nowa konstrukcja,
- ułatwiony montaż:
 - * brak docisków (trzymaczy) kabla
 - * wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
 - * przepusty kablów wsuwane od góry
 - * nowa konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: max. 400V AC
- Zakres prądowy: max.16A
- Średnica kabla instalacyjnego: max. 25mm
- Przekrój przewodu: max. 6mm²
- Stopień ochrony zapewniony przez obudowę: IP20
- Wymiary: 209x114x36mm
- Wymiary z przepustami: 225x125x36mm

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-2AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-2AN charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Schematy przedstawiają możliwości podłączenia przewodów za pomocą puszek instalacyjnych PIP-2AN.

PUSZKA PIP-2AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB.