

Karta produktu:

Tester gniazd zasilających 230V 2P+Z i zabezpieczeń MASTECH MS5902RTD

MASTECH



Producent:	MASTECH
Symbol:	61.0081
Kod producenta:	MS5902RTDCBGLO
Kod EAN:	8435394778556

Opis produktu

Lokalizator bezpieczników renomowanej firmy Mastech umożliwia sprawdzenie, którym bezpiecznikiem jest chronione dane gniazdko - bez odłączania zasilania. Element nadawczy może pracować w dwóch trybach: jako generator sygnału dla odbiornika oraz jako tester gniazdek. **Uwaga: Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z lokalizatora w rozdzielnicie elektrycznej**

Funkcjonalność:

Przyrząd MS5902 wprowadza do obwodu sygnał rozpoznawalny przez odbiornik, który wydaje sygnał dźwiękowy i potwierdza pulsującym zielonym wskaźnikiem LED jego identyfikację. **Automatyczna czułość odbiornika** pozwala na dokładne wskazanie poszukiwanego wyłącznika lub bezpiecznika w kontrolowanym obwodzie. Prezentowany produkt odpowiada za:

- Automatyczne wyszukiwanie zabezpieczeń i wyłączników
- Szybkie identyfikowanie sprawności gniazd elektrycznych.

Lokalizowanie rozłączników lub bezpieczników

1. Podłącz nadajnik (transmitter) do gniazda sieciowego
2. Przejdź do tablicy (rozdzielnicie elektrycznej)
3. Włącz odbiornik (sondę), czerwona dioda (kontrolka zasilania) LED zaświeci. Zbliży czóło sondy odbiornika do każdego z bezpieczników wzdłuż całego rzędu. Odbiornik będzie generował sygnał dźwiękowy. Kilkakrotnie wolno przesuwaj w wierszach i kolumnach poszukując odpowiedniego elementu, aż pojawi się sygnał dźwiękowy i pulsujący zielony LED potwierdzający sygnał z nadajnika. Lokalizator automatycznie redukując czułość odbiornika wskaże precyzyjnie poszukiwany element.
4. Przy trzecim przejściu odbiornik wyda sygnał dźwiękowy, czerwona dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zaświeci się tylko na bezpieczniku zasilającym nadajnik.
5. Wyłącz bezpiecznik i sprawdź, czy dioda LED na nadajniku w badanym gnieździe wtykowym jest wyłączona, aby potwierdzić, że znalazłeś właściwy bezpiecznik.

Specyfikacja:

Nadajnik (Transmitter):

- Napięcie wejściowe: **200-240V, 500mA, 50-60Hz**

- Wymiary: **60x70x60mm**
- Waga: **65g**
- Zasilanie z gniazda wtykowego: **230AC**
- Przełącznik funkcji : **identyfikacja bezpiecznika lub test gniazda wtykowego.**

Odbiornik (Sonda):

- Zasilanie: **bateria 9V (6F22)**
- Wymiary: **190x50x38mm**
- Waga: **160g**
- Temperatura pracy: **0-50C**

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem prezentującym urządzenie Mastech MS5902!

Specyfikacja

Marka	MASTECH
Model	MS5902