



DESW1W.01/49

Ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V [Wi-Fi],
120 W, (moduł), czarny mat

Seria	Simon 54 GO	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V [Wi-Fi]	Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787889463
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	blister
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	15 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Podświetlenie	tak	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,11 kg
Zużycie energii	< 1 W	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi	Głębokość produktu	42 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana	Głębokość wbudowania	31 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Częstotliwość transmisji	2,401-2,483 GHz	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5	Ilość klawiszy /dźwigni	1		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO	Sterowanie mechaniczne	tak		
Maksymalne obciążenie	120 W	Do źródeł światła	światłówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, światłówka liniowa - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE, oprawy: taśmy LED 12 / 24Vdc		
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP	montaż	podtynkowy		
Liczba modułów	1	Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)	Do zastosowania z przyciskiem	tak		
Napięcie zasilania	12 -24 V	Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Inne		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Moc obciążenia	0,1-120 W		