

Karta produktu:

Półka wysuwana do szafy RACK 19" 1U 350mm z uchwytem grafit NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	22.1026
Kod producenta:	22.1026
Kod EAN:	5902166334027

Opis produktu

Półki RACK stanowią podstawę do instalacji urządzeń pozbawionych uchwytów montażowych w **szafach teleinformatycznych o standardzie 19"**.

Wysokiej jakości stalowa blacha z jakiej wykonano półkę zapewnia jej wytrzymałość, a **mocowanie w czterech punktach** - stabilność konstrukcji. **Nośność półki wynosi aż 80 kg** (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na całej powierzchni), dzięki czemu jest idealna do używania w serwerowniach.

W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła z urządzeń dno zostało **perforowane**. Wygodę i lekkość użytkowania zapewniają **metalowe prowadnice** umożliwiające wysuw półki oraz **metalowa rączka**.

Charakterystyka:

- Mocowana w 4 punktach: z przodu i z tyłu
- Perforowane dno
- Wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej
- Metalowe prowadnice umożliwiające wysuw półki
- Metalowa rączka ułatwiająca dostęp do urządzeń
- Przeznaczenie serwerowe - nośność do 80kg

Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Symbol produktu: **22.1026**
- Wysokość użytkowa: **1U**
- Szerokość użytkowa: **19"**
- Głębokość: **350 mm**
- Nośność: **do 80 kg (równomiernie rozłożone)**
- Kolor: **grafitowy**
- Waga: **3,5 kg**
- Materiał wykonania: **stalowa blacha**
- Mocowanie: **w 4 punktach, z przodu i z tyłu**
- Długość: **35cm**
- Szerokość: **42cm**

- Wysokość: **4,4cm**

Instrukcja montażu:

1. Odkręcamy rączkę zamontowaną wewnątrz półki i przykręcamy ją od drugiej strony, aby była skierowana na zewnątrz.
2. Maksymalnie rozsuwamy prowadnicę, zwalniamy blokadę wysuwu szuflad (szara dźwignia wewnątrz prowadnicy) oraz wysuwamy do końca wewnętrzną część prowadnicy.
3. Do otworów umieszczonych na boku półki dokładamy w pełni wyciągnięte ramię, tak aby otwory umieszczone w półce pokrywały się z otworami umieszczonymi w najbardziej wysuniętej części ramienia.
4. Przykręcamy uchwyty rackowe do najgrubszej (nieruchomej) części ramienia. Pamiętajmy, aby najpierw wymierzyć wymagany rozstaw, ponieważ po przykręceniu nie można tego zmienić bez wysunięcia wewnętrznej prowadnicy szuflady.
5. Wsuwamy zewnętrzną część.
6. Punkty 3 i 4 powtarzamy dla drugiego ramienia.
7. Uwaga - bez rozmontowania obu części nie można osadzić i skręcić elementów.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Głębokość [mm]	350
Kolor	grafit
Marka	NEKU
Materiał	stal malowana proszkowo
Nośność [kg]	80
Perforacje	tak
Szerokość RACK [cale]	19
Typ	wysuwana
Wysokość RACK [U]	1