

Karta produktu:

## Czujnik ruchu automatyczny PIR, detektor podtynkowy 1200W 230V 160st. o zasięgu działania 9m biały ORNO

ORNO



<b>Producent:</b>	ORNO
<b>Symbol:</b>	76.0036
<b>Kod producenta:</b>	OR-CR-205
<b>Kod EAN:</b>	5901752480568

### Opis produktu

Czujnik ruchu (czujka) jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Urządzenie można zainstalować w puszcze ściiennej 60 w miejsce zwykłego wyłącznika.

### Charakterystyka produktu:

- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- działa w instalacji 3-żyłowej
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- możliwość montażu w puszcze instalacyjnej o śr. 60mm

### Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~230V/50Hz
- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Kąt widzenia: 160°
- Zasięg wykrywania ruchu: średnica max 9 metrów
- Czas świecenia: min 10sek ± 3sek. max: 7min ± 2min
- Dostępne ustawienia parametrów pracy: czas świecenia żarówki (TIME), natężenie światła (LUX)
- Natężenie światła: <3-2000lux
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: -10°C +40°C
- Wymiary: 50x75x75 (szer./wys./gł.)
- Kolor: biały

### Specyfikacja

<b>Kąt widzenia</b>	poziom 160°
---------------------	-------------

<b>Kolor</b>	biały
<b>Marka</b>	ORNO
<b>Moc</b>	1200W
<b>Rodzaj</b>	podtynkowy
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Zasięg</b>	max. 9 m