

Karta produktu:

Programator czasowy wyłącznik cyfrowy TIMER Wi-Fi na szynę DIN TH35 SCHELINGER A26-RS-WIFI2

SCHELINGER



Producent:	SCHELINGER
Symbol:	76.0100
Kod producenta:	A26-RS-WIFI2
Kod EAN:	5900280950611

Opis produktu

Programator Wi-Fi marki Schelinger przeznaczony jest do **zdalnego włączania i wyłączenia podłączonych urządzeń** z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji w telefonie lub tablecie (warunkiem jest stałe połączenie WiFi z dostępem do Internetu).

Jest on wyposażony w wiele funkcji - jedną z nich jest **funkcja astronomiczna**, która uwzględni aktualne położenie geograficzne miejsca sterowanego - co za tym idzie - uwzględni informacje o czasie oraz umożliwi sterowanie w zależności od wschodu i zachodu słońca. Aplikacja niezbędna do prawidłowej komunikacji z programatorem Wi-Fi nazywa się "**Smart life**" i możemy ją darmowo pobrać ze sklepu zarówno w wersji dla **Androida**, jak i dla **iOS**.

Dane techniczne:

- Marka: **Schelinger**
- Napięcie zasilania: **48-240 V 50-60Hz**
- Obciążenie: **Max. 16A**
- Pobór mocy: **P on 1.5W**
- Moc w stanie czuwania: **P sb: <0.5W**
- Napięcie izolacji: **UI: 450V**
- Napięcie udarowe: **UImp: 4kV**
- Kategoria przepięć: **III**
- Transmisja danych: **Wi-Fi 2.4GHz b/g/n Bluetooth 4.2**
- Standard szyfrowania: **WEP, WPA/WPA2**
- Zaciski przyłączeniowe: **L-N (Max 2.5mm²)**
- Zaciski wyjściowe: **1-2 (Max 2.5mm²)**
- Styk przekaźnika: **1NO (AC1 16A/250V)**
- Temperatura pracy: **-20°C +60°C**
- Klasa ochrony: **Klasa II**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Montaż: **szyna DIN TH35**
- Moment dokręcania: **0,5 Nm**

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Budowa i funkcje:

1. **Zacisk "S":** sterowanie pracą odbiornika za pomocą zewnętrznego przycisku
2. **Zielona Dioda LED:** status WiFi; pulsująca - oczekuje na połączenie; świecąca: połączono; zgaszona: brak połączenia z WiFi
3. **Czerwona Dioda LED:** status pracy; świecąca - włączona; zgaszona - wyłączona
4. **Przycisk ON/OFF:** szybkie naciśnięcie - wł./wył. programator; naciśnięcie >5s - logowanie do WiFi przy pierwszym uruchomieniu; naciśnięcie >5s - parowanie z urządzeniem

Aplikacja:

Aplikacja Smart Life jest to program mobilny umożliwiający dodawanie smart urządzeń oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do Internetu. Smart Life jest kompatybilny z wieloma urządzeniami - w tym z prezentowanym programatorem czasowym marki Schelinger. Zeskanuj kod QR na swoim telefonie lub tablecie - wówczas nastąpi przekierowanie do oficjalnego sklepu Play (Android) lub Apple Store (iOS), który umożliwi ściągnięcie aplikacji **Smart Life**.

Bezpieczeństwo:

Programator jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być wykonywany przez użytkownika **posiadającego uprawnienia** do montażu urządzeń elektrycznych zgodnie ze schematem montażu.