

Karta produktu:

F&F Gniazdo bezpieczn. cylindryczne 3P 5x20mm BZ-3

F&F



Producent:	F&F
Symbol:	73.1101
Kod producenta:	BZ-3
Kod EAN:	5908312596257

Opis produktu

Trójgniazdowy moduł bezpiecznikowy BZ-3 przeznaczony jest do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad dopuszczalną wartość.

Działanie bezpiecznika (uszkodzenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest przez **świecenie czerwonej diody LED**. **Montaż na szynie 35 mm.**

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **max 250 V AC/DC (zależne od użytej wkładki topikowej)**
- Maksymalny prąd obciążenia: **6,3 A**
- Bezpiecznik: **wkładka topikowa Ø5x20 mm**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0,4 Nm**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych. Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.