

Karta produktu:

Detektor ruchu 180st. biały IP44

ORNO



Producent:	ORNO
Symbol:	76.0037
Kod producenta:	B50-SES09WH
Kod EAN:	5908235905198

Opis produktu

Czujnik ruchu (czujka) jest urządzeniem służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przeznaczonym do montażu na zewnątrz. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika PIR, który działa na podczerwień.

Charakterystyka produktu:

- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~230V/50Hz
- Maksymalne obciążenie: 1200W
- Kąt widzenia: 180°
- Zasięg czujnika: max 12m
- Czas świecenia: min 10sek ± 3sek. max: 7min ± 2min (regulacja)
- Dostępne ustawienia parametrów pracy: czas świecenia (TIME), natężenie światła (LUX)
- Natężenie światła: <3-2000lux
- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura pracy: -20°C +40°C
- Kolor: biały