

Karta produktu:

Licznik energii elektrycznej 1-faz. 10/80A

BEMKO



Producent:	BEMKO
Symbol:	73.0012
Kod producenta:	A30-BM01B-L
Kod EAN:	5908311363492

Opis produktu

Licznik jednofazowy z **wyświetlaczem LCD** służący do wskazywania pobieranej energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego z dokładnością w **klasie 1/B**. Wskaźnik energii **BM01B-L** to urządzenie przeznaczone do dokonywania wskazań energii elektrycznej (kWh) w **układzie bezpośrednim**. Prezentowany podlicznik nie jest przeznaczony do pomiarów energii elektrycznej.

Najważniejsze informacje:

- Licznik energii elektrycznej 1-fazowy
- Zaciski ze stali ocynkowanej
- Plomba wskaźnika
- Pojemność zacisków: 16mm²
- Przycisk RESET służący do kasowania podlicznika
- Typ: elektroniczny
- Prąd znamionowy: 10A
- Max. chwilowe obciążenie: 80A

Na liczniku energii elektrycznej mamy zapis **10(80)A**, gdzie:

- 10A - oznacza prąd bazowy,
- 80A - prąd maksymalny

Dane techniczne:

- Marka: **Bemko**
- Długość: **83mm**
- Szerokość: **36mm**
- Wysokość: **68mm**
- Dokładność: **0,1kWh**
- Liczba cyfr na wyświetlaczu: **5+1**
- Prąd maksymalny: **80A**

- Temperatura pracy: **-20°C /+55°C**
- Prąd znamionowy: **10A**
- Klasa ograniczenia energii: **1**
- Klasa dokładności: **1**
- Wytrzymałość elektryczna izolacji: **4kV**
- Znamionowe napięcia udarowe: **Uimp 4kV**
- Pojemność zacisków: **16mm²**
- Pobór własny: **< 8VA; 0,4 W**

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

O producencie:

BEMKO to polskie przedsiębiorstwo z branży technicznej o ugruntowanej pozycji na rynku. Spółka z roku na rok notuje systematyczny wzrost udziału w produkcji sprzętu oświetleniowego i elektrotechnicznego w kraju i za granicą. BEMKO specjalizuje się przede wszystkim w produkcji akcesoriów oświetleniowych (czujniki, sterowniki, oprawy, LED) oraz aparatury zabezpieczającej (wyłączniki, rozłączniki, ograniczniki, liczniki, wskaźniki, programatory, kontrolki).