

Karta produktu:

Lokalizator przewodów, rur i zabezpieczeń MASTECH MS6818

MASTECH



Producent:	MASTECH
Symbol:	61.0080
Kod producenta:	MS6818CBGLO
Kod EAN:	8435394777924

Opis produktu

Urządzenie firmy Mastech idealnie nadaje się do lokalizacji przewodów w ścianach, podłodze i pod powierzchnią gruntu. Dzięki niemu można szybko zlokalizować bezpieczniki (wyłączniki) i przypisać je do określonych obwodów. Z lokalizatorem MS6818 łatwo można zlokalizować uszkodzenie (przerwy, zwarcia) w zabudowanych przewodach, np. systemach ogrzewania podłogowego. Bez problemu wykrywa również przewody pod napięciem i rury. Miernik Mastech MS6818 umożliwia lokalizację i wyznaczanie trasy przewodów. Nadajnik generuje modulowany sygnał, który dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej może zostać bezdotykowo odebrany przez moduł odbiornika. Nadajnik może pracować w systemie jedno- lub dwubiegunowym. Nadajnik może pełnić również funkcję woltomierza w zakresie napięć stałych lub przemiennych (50-60 Hz) 12-400V z tolerancją $\pm 2,5\%$.

Charakterystyka:

- Odnajduje przerwy i zwarcia w przewodach w ścianach lub w ziemi
- Trasuje drogę kabli w ścianach lub zakopanych w ziemi
- Doskonale sprawdza się przy trasowaniu zakopanych kabli zasilających budynki oraz do przewodów sygnałowych (bramofony, telefony, etc.)
- Lokalizuje trasy przewodów uziemiających (połączeń wyrównawczych)
- Odnajduje przerwy i zwarcia przewodów grzewczych w posadzkach
- Trasuje metalowe kanały kablów
- Możliwość wyboru czułości odbiornika
- Funkcja podświetlenia

Zastosowanie:

- Lokalizowanie przewodów i bezpieczników
- Wyszukiwanie przerw w przewodach.
- Wyszukiwanie przerw w instalacjach ogrzewania podłogowego.
- Wyszukiwanie zabezpieczeń.
- Wyszukiwanie gniazd elektrycznych oraz węzłów elektrycznych (puszek).

Specyfikacja

Zasilanie:

- Odbiornik: **1 x 9V 6LR61**
- Nadajnik: **6 x 1,5V AAA LR03**

Wymiary:

- Odbiornik: **241,5 x 78 x 38,5mm**
- Nadajnik: **190 x 89 x 42,5mm**

Waga:

- Odbiornik: **263g**
- Nadajnik: **370g**

Bezpieczeństwo: **CE CAT. III 600V, RoH**

W zestawie:

- Zestaw przewodów pomiarowych, czerwony i czarny, dł. 1,5m
- Chwytki krokodylkowe, czerwony i czarny
- Końcówki ostrzowe, czerwona i czarna
- Pomocnicza sonda uziomowa
- Bateria, 9V alkaliczna, GL6F22 1604A, szt. 1
- Baterie, 1,5V szt. 6, alkaliczne, AAA LR03
- Futerał transportowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Specyfikacja	
Marka	MASTECH
Model	04070