

Karta produktu:

## Akumulator AGM do systemów alarmowych 12V 5Ah MWS bezobsługowy (Faston 187) MW Power

MW POWER



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | MW POWER      |
| Symbol:         | 22.5528       |
| Kod producenta: | MWS 5-12      |
| Kod EAN:        | 5902135111734 |

### Opis produktu

#### Główne zastosowania:

- Systemy Alarmowe
- Zasilanie zabawek

#### Zalety technologii AGM:

- **Bezobsługowy** - brak konieczności uzupełniania elektrolitu
- **Długa żywotność:** projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla 20-25 st.C
- Mogą pracować w dowolnej pozycji
- Są **szczelne** przez co nie następuje korozja obudowy
- Szeroki zakres temperaturowy od -20°C ÷ +50°C
- Dedykowane dla pracy buforowej
- Mogą pracować cyklicznie, jednak nie należy doprowadzać do głębokiego rozładowania (w tym przypadku producent nie zapewnia gwarancji)

#### Dane techniczne:

- Pojemność znamionowa: **5 Ah**
- Napięcie: **12V**
- Max prąd ładowania: **1,5A**
- Max prąd rozładowania: **80A (5 sek.)**
- Ładowanie buforowe: **13,50-13,80V**
- Ładowanie cykliczne: **14,40-15,00V**
- Złącze: **Fast-on 187 (T1)**
- Waga: **1,4 kg**
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): **90 x 70 x 107mm**
- Zgodność z normami: PN-EN 60896-21:2007; PN-EN 60896-22:2007; PN-EN 61056-1:2008; PN-EN 61056-2:2003(U); PN-EN 83016:1999

**Akumulatory bezobsługowe** wykonane są w technologii **AGM** i przeznaczone do stosowania w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń.

### Specyfikacja

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Marka</b>                   | MW_POWER                |
| <b>Max. prąd ładowania [A]</b> | 1.5                     |
| <b>Napięcie [V]</b>            | 12                      |
| <b>Pojemność [Ah]</b>          | 5                       |
| <b>Seria</b>                   | MWS                     |
| <b>Typ</b>                     | akumulator do zasilacza |