

Karta produktu:

Szukacz par przewodów z testerem kabli RJ45 + BNC Lokalizator kabli "Wire Tracker" Fluke Networks IntelliTone Pro200

FLUKE



Producent:	FLUKE
Symbol:	61.0028
Kod producenta:	mt-8200-60-kit
Kod EAN:	7540821274440

Opis produktu

IntelliTone jest jedynym lokalizatorem kabli **wykorzystujący technikę cyfrową**. Dzięki temu doskonale wyszukuje kable w instalacjach podpodłogowych, sufitach, ścianach i pośród plątaniny innych kabli miedzianych. Wszyscy ci, którzy posługiwali się podobnymi przyrządami pracującymi w paśmie akustycznym, które w czasie pracy lokalizują wszystkie sygnały występujące w pobliżu, będą mile zaskoczeni jego funkcjonalnością.

IntelliTone łączy w sobie funkcje **testera połączeń** (sprawdzanie mapy połączeń, ciągłości par), oraz **identyfikatora urządzeń aktywnych** znajdujących się z drugiej strony toru kablowego (komputer lub koncentrator).

Właściwości lokalizatora:

- Lokalizacja pojedynczych i wieloparowych kabli miedzianych. Wyposażony jest w złącze RJ11 i parę złącz (2) typu krokodylek. Kable na stałe przymocowane do generatora tonowego;
- Precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązках kablowych (**praca w trybie cyfrowym i analogowym**);
- Błyskawiczna lokalizacja kabli z dużej odległości, nawet w sieci aktywnej;
- Identyfikacja aktywnej sieci Ethernet oraz urządzenia podłączonego z do toru, pełny test mapy połączeń (ang. wire map)
- Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa

Specyfikacja:

- **Rodzaje testowanego okablowania:** UTP, FTP, STP, RG59, RG6, CCTV
- **Test pojedynczych par:** tak
- **Test mapy połączeń:** tak
- **Wykrywane uszkodzenia:** przerwa, zwarcie, pary skrzyżowane, pary odwrócone
- **Wykrywane sygnały:** telefoniczny, Ethernet
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** 0°C ÷ 40°C
- **Dopuszczalna wilgotność otoczenia:** 5% ÷ 95%, niekondensująca
- **Zasilanie:** 2x bateria 9V 6F22

Parametry generatora:

- Wymiary: **141x75x32 mm**
- Rodzaj wskaźnika: **LED**
- Sterowanie: **tarcza**
- Automatyyczne wyłączenie: **tak**
- Moc wyjściowa: **5V p-p**

Parametry sondy:

- Wymiary: **222x48x32 mm**
- Rodzaj wskaźnika: **8x LED, 1x Sync LED**
- Sterowanie: **pokrętko głośności, tarcza**
- Automatyyczne wyłączenie: **tak**

Zestaw:

- Toner i sonda LAN
- adapter koncentryczny złącza F
- 2 kable RJ11 i krosowe RJ45
- przewody testowe z zaciskami krokodylkowymi
- dwie baterie 9V PP3

O producencie:

Fluke Corporation jest światowym liderem w produkcji, dystrybucji i serwisowaniu elektronicznych przyrządów diagnostycznych i oprogramowania. Od momentu powstania w 1948 roku, firma **Fluke** uczestniczyła w rozwoju nowych technologii, oferując klientom narzędzia badawcze i diagnostyczne, które z czasem zaczęły pełnić kluczową rolę w działalności produkcyjnej i usługowej.

Specyfikacja

Marka	FLUKE
Model	Pro200