

Karta produktu:

## Czujnik dymu (bateryjny) ZAMEL CDB-01

ZAMEL



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | ZAMEL         |
| Symbol:         | 76.2371       |
| Kod producenta: | CDB-01        |
| Kod EAN:        | 5903669210627 |

### Opis produktu

**Czujnik dymu** (czujka) stosujemy aby skutecznie **zaalarmować** osoby przebywające w budynku w którym **powstał pożar**. Umożliwia to ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie oraz bezpieczne opuszczenie zagrożonych pomieszczeń.

**Zgodny z Europejską normą dla czujników dymu: EN14604:2005/AC1:2008**

#### Dane techniczne:

- Sposób montażu: **Montaż natynkowy**
- Typ czujnika: **fotoelektryczny**
- Wymiary urządzenia: **103 x 103 x 32 m**
- Waga: **140 g**
- Kolor: **Biały**
- Z cokołem: **Tak**
- Ilość baterii: **1 szt**
- Urządzenie autonomiczne: **Tak**
- Zasilanie podstawowe: **Bateria/akumulator**
- Zawiera baterię zapasową: **Brak**
- Napięcie zasilania: **9 V**
- Stopień ochrony (IP): **IP20**
- Temperaturowy zakres pracy: **-10/40 °C**
- Rodzaj napięcia zasilającego: **DC**
- Czujka dymu: **Tak**
- Wilgotnościowy zakres pracy: **do 90 RH**
- Sygnalizacja optyczna: **Tak**
- Zasada działania: **Podczerwień**
- Zawiera ładowalny akumulator zapasowy: **Nie**
- Z oświetleniem ewakuacyjnym: **Nie**
- Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie): **Nie**
- Z podtrzymaniem akumulatorowym: **Nie**
- Wykonanie przeciwwybuchowe: **Nie**
- Ze wskaźnikiem napięcia: **Nie**

#### Cechy funkcjonalne produktu

- wykrywanie zagrożenia pożarowego na podstawie obecności dymu w powietrzu
- zasilanie bateryjne (bateria 9 V typ: 6F22)

- przycisk do testowania sprawności urządzenia oraz wyciszania alarmu
- czujnik fotolelektryczny
- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa alarmu (85 dB)
- zgodny z Europejską normą dla czujników dymu: EN14604:2005/AC1:2008
- sygnalizacja rozładowanej baterii

#### ZOBACZ produkty ZAMEL w akcji na YouTube!

#### Skopiuj link i wklej go do przeglądarki:

<https://www.youtube.com/watch?v=Alb3rZaok48>

#### O producencie:

Firma ZAMEL jest polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie. Od ponad 30 lat działa na rynku branży elektrotechnicznej, dynamicznie się rozwijając. Podstawą ich działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i standardu obsługi klienta, priorytetem – jego zadowolenie. Jakością, ceną i nowoczesnym wzornictwem produktów wygrywają z silnymi konkurentami zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i całkowicie polski kapitał za granicą.

### Specyfikacja

|        |              |
|--------|--------------|
| Rodzaj | czujnik dymu |
| Typ    | CDB-01       |
| Wersja | bezprowadowy |