

Karta produktu:

Przedłużacz elektryczny Listwa zasilająca antyprzebieciowa ACAR Smart na 6 gniazd [2P+Z] z 2 wyłącznikami szara 1,5m

ACAR



Producent:	ACAR
Symbol:	63.0012
Kod producenta:	W0155 ALP-ACARsmart
Kod EAN:	5904743390013

Opis produktu

Acar SMART to listwa **zabezpieczająca** urządzenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej.

Wyposażona jest w **dwa niezależne wyłączniki**, dzięki którym można w łatwy sposób odłączyć nieużywane odbiorniki bez wyciągania wtyczki z gniazda sieciowego, co pozwala na **ograniczenie niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej**. Acar SMART posiada sygnalizację poprawności pracy ochrony przeciwprzebieciowej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkownika.

Listwa posiada unikalny kształt, co wyróżnia ją spośród innych dostępnych na rynku. Wymiary listwy pozwalają używać ich na niewielkich powierzchniach.

Charakterystyka:

- 6 gniazd sieciowych (3+3) z uziemieniem oraz przesłonami dla ochrony przed porażeniem
- 2 podświetlane wyłączniki dwubiegunowe załączające niezależne gniazda sieciowe
- sygnalizacja ochrony przeciwprzebieciowej
- niepalna obudowa
- unikalna konstrukcja
- ergonomiczna wtyczka zasilająca
- 1,5m przewód zasilający
- kolor: szary

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie: P_{MAX} 2300W
- Napięcie znamionowe UN: 230V
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy obciążenia: ΣIN = 10A MAX
- Czas odpowiedzi układu przeciwprzebieciowego: <25ns
- Napięcie maksymalne UC: 250V 50Hz
- Poziom protekcji UP: ≤1,3kV
- Znamionowy prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) – 8/20μs
- Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) – 8/20μs
- System ochrony przeciwporażeniowej: styki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- Ilość gniazd sieciowych: 6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
- Wyłącznik: 2 dwutorowe wyłączniki podświetlane
- Obudowa: z tworzywa sztucznego samogasnącego
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
- Wymiary: 138x100x63 mm

- Ciężar: 0,45kg

Specyfikacja

Długość kabla [m]	1,5
Gniazda	z uziemieniem (2P+Z)
Kolor	szary
Liczba gniazd	6
Rodzaj	SMART