

Karta produktu:

## Multimetr cęgowy z autozakresem, pomiarem True RMS i funkcją wykrywania pola elektrycznego NCV miernik uniwersalny z wyświetlaczem LCD UNI-T UT213C

UNI-T



Producent:	UNI-T
Symbol:	61.0244
Kod producenta:	MIE0186
Kod EAN:	5901890018210

### Opis produktu

#### CĘGOWY MIERNIK PRĄDU NAPIĘCIA MULTIMETR CYFROWY NCV + POKROWIEC

#### Wielofunkcyjny miernik cęgowy | UNI-T UT213C

Uniwersalny **miernik cęgowy** firmy **UNI-T** to nowoczesny cyfrowy multimetr posiadający funkcję pomiaru napięć zmiennych **True RMS**. Został zaprojektowany w taki sposób, żeby zapewnić **wygodne** i **bezpieczne** pomiary.

Duży **podświetlany wyświetlacz** pomaga w bezproblemowy sposób określić mierzone wartości, nawet w najbardziej niesprzyjających oraz awaryjnych sytuacjach.



#### Dane techniczne:

- Model: **UT213C**
- Prąd AC (A): **40 A / 400 A ±(2.5%+5)**
- Prąd DC (A): **40 A / 400 A ±(2.0%+3)**
- Napięcie AC (V): **4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(1.2%+5)**
- Napięcie DC (V): **400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(0.8%+1)**





- Rezystancja ( $\Omega$ ): **400 $\Omega$  / 4k $\Omega$  / 40k $\Omega$  / 400k $\Omega$  / 4M $\Omega$  / 40M $\Omega$   $\pm(1.0\%+2)$**
- Pojemność (F): **40nF / 400nF / 4 $\mu$ F / 40 $\mu$ F / 400 $\mu$ F / 4mF / 40mF  $\pm(4.0\%+5)$**
- Częstotliwość (Hz): **10 Hz-1 MHz  $\pm(0.1\%+4)$**
- Temperatura ( $^{\circ}$ C): **-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C  $\pm(1.0\%+3)$**
- Zasilanie: **3x baterie 1.5 V AAA**
- Wyświetlacz LCD: **38 x 24 mm**
- Wymiary miernika: **485 x 345 x 385 mm**

## Pozostałe funkcje:

- Maksymalny odczyt: **4000**
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: **Tak**
- Szerokość szczęk: **30 mm**
- True RMS – wartość skuteczna: **Tak**
- Test diód półprzewodnikowych: **Okolo 3.0 V**
- NCV – bezkontaktowy pomiar napięcia: **Tak**
- Data Hold – zatrzymanie wskazania: **Tak**
- Pomiar względny: **Tak**
- MAX/MIN: **Tak**
- Podświetlenie wyświetlacza LCD: **Tak**
- Latarka: **Tak**
- Automatyczne wyłączenie: **Tak**
- Brzęczyk – ciągłość obwodu: **Tak**
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii:  **$\leq 3.6 V$**
- Ochrona wejścia: **Tak**
- Impedancja wejścia dla napięć DC:  **$\geq 10M\Omega$**



## Skład zestawu:

- Miernik UT213C
- Baterie AAA 1.5 V x3
- Przewody pomiarowe
- Termopara
- Pokrowiec/etui

## O producencie:

Firma **UNI-T** jest jednym ze światowych liderów produkujących przyrządy pomiarowe. Przy współpracy z ponad 600 partnerami strategicznymi ich produkty są eksportowane z powodzeniem do 90 krajów świata.

**UNI-T** dostarcza instrumenty pomiarowe o wysokiej niezawodności i dokładności, spełniające wszystkie światowe standardy bezpieczeństwa. Produkty marki **UNI-T** są innowacyjne technologicznie, eleganckie wizualnie, a także



cenowo spełniające oczekiwania rynku.

Mierniki marki **UNI-T** są gwarancją spełnienia wysokich wymagań dotyczących pomiarów w układach przemysłowych i laboratoriach.

